

Подробна инструкция на цифров приемник DC-215 KL



Възстановяване на заводски настройки

- ✓ Уверете се, че предоставеният Ви цифров приемник е марка **DC-215 KL**. На предния панел на приемника се изписва час, когато е изключен и 0xxx, когато е на определен канал. В дясно на предния панел е изписан със сиви букви модела на устройството **DC-215 KL**.
- ✓ Вземете ДУ /дистанционното управление/ на предоставеният Ви цифров приемник.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**MENU**”. Най - лесно можете да се ориентирате за неговото местонахождение, като насочите вниманието си към бутон „**OK**”. Над него се намира бял бутон със стрелка на горе, който Ви насочва към четири бели бутона подредени дъгообразно. Най– левият бутон от тези четири е „**MENU**“.
- ✓ На екрана на Вашия телевизор, вече е излязло менюто на цифровия приемник.
- ✓ С бутон, означаващ движение надолу, който се намира непосредствено под бутон „**OK**”, преминете по изписаните на екрана подменюта и спрете на „**СИСТЕМА**”.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**OK**”, за да потвърдите. На екрана се изписва ново подменю.
- ✓ Отново с бутон, означаващ движение надолу, преминете на подменю „**ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ**”.
- ✓ Натиснете еднократно бутон „**OK**”, за да потвърдите.
- ✓ Моля, изчакайте около 5 секунди.
- ✓ Натиснете повторно бутон „**OK**”, за да потвърдите.

- ✓ Моля , изчакайте, както е изписано и на екрана пред Вас.
- ✓ След кратко търсене на екрана на телевизионния Ви приемник ще се появи излъчване на канал „,BTV Comedy “ .
- ✓ Обновяването все още не е завършило.
- ✓ Отново с бутон означаващ движение надолу, преминете на канал „,BTV“ .
- ✓ Веднага, след като преминете на посочения канал, екрана на телевизионния Ви приемник ще стане черен. По дължината на екрана ще виждате жълта лента индикираща прогрес и надпис над нея „**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА С ПРОГРАМИ,**
- ✓ Моля , изчакайте. В момента се актуализира списъка с излъчвани канали.
- ✓ След завършване на актуализацията, на екрана на телевизионния Ви приемник ще виждате излъчването на канал „,ТВ 7”.
- ✓ Актуализацията на списъка с излъчваните канали е завършена и всички фабрични / заводски настройки на предоставеният Ви цифров приемник са възстановени.

Приятно гледане!